

L'adaptateur Ethernet USB 2.0 NovoConnect propose 10/100 Mbit/s de bande passante pour transférer des données, via une connexion filaire, rapidement et en toute transparence entre NovoConnect et un réseau LAN. Un des avantages de cette configuration est qu'elle ne nécessite aucune modification des paramètres réseau pour utiliser NovoConnect et faire une présentation. Les performances sont également améliorées puisqu'aucune connexion Wi-Fi de l'ordinateur ou de la tablette du visiteur ne passe par le réseau Wi-Fi de l'entreprise. NovoConnect peut également être configuré pour supporter directement un réseau Wi-Fi invité tout en étant séparé du réseau LAN de l'entreprise afin de protéger les données de l'entreprise et sécuriser l'infrastructure du réseau ; les visiteurs peuvent ainsi projeter une présentation sans fil via NovoConnect.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS



- Connexion Ethernet filaire avec 10/100 Mbit/s de bande passante pour un transfert des données rapide et fiable
- Partage efficace de deux réseaux distincts : le Wi-Fi invité et le LAN des employés sont séparés
- Entièrement compatible avec les normes de réseau IEEE802.3
- Support des liaisons full-duplex ou half-duplex
- Compatible avec les spécifications USB 2.0 et USB 1.1
- Design compact 'tout-en-un' avec un câble USB intégré de 80 mm
- Fonctionne sans alimentation électrique
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Référence du modèle	Adaptateur Ethernet USB NovoConnect™
Compatibilité du produit	NovoConnect™ B360
Normes réseau	IEEE802.3
Vitesse de connexion	10/100 Mbit/s
Interface matériel	USB 2.0 Type A (compatible USB 1.1), RJ-45
Alimentation	Bus
Indicateurs LED	Alimentation, connexion
Température de fonctionnement	0°C - 45°C
Configuration requise	Windows® 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Mac® OS 10.3x et supérieur
Couleur disponible	Blanc
Contenu du packaging	Adaptateur Ethernet USB
Poids	17 grammes
Dimensions (L x P x H)	62 x 26 x 16 mm

© Copyright Vivitek 2015. Vivitek est une marque déposée de Delta Electronics, Inc.

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les valeurs, poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les erreurs et omissions sont acceptées. Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Pays-Bas
Tel: +31 20 655 0960 | Fax: +31 20 655 0999 | Courriel : info@vivitek.eu